数字照度计

LX-1262V

LX-1262

LX-101（经济型）

型号	LX-1262V	LX-1262	LX-101
标准配置	主机		
	分体式传感器	——	——
	使用说明书		
	便携盒（B04）	便携盒（B04）	便携盒（B07）
可选附件	USB 联机线及软件		——
	蓝牙适配器及软件		——

产品型号：LX-1262V　LX-1262　LX-101

应用特点

照度计是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。应用于电光源、科研教学、冶金建筑、工业检测，以及农业科研、光照控制等领域。

* LX-1262V、LC-1262可测量勒克斯Lux和尺烛光FC，LX-101可测量勒克斯Lux。
* 结构紧凑，便于携带。 性能可靠，持久耐用。
* 具有最大值锁存，低电池电压指示等功能。

技术规格

型号		LX-1262V	LX-1262	LX-101
显示器		4位 10mm液晶		
X1档位	范围	0~199 Lux		——
	分辨率	0. 1Lux		——
	范围	200~1, 999 Lux		0~1, 999 Lux
	分辨率	1Lux		1Lux
X10档位	范围	2,000~19,999 Lux		2,000~19,999 Lux
	分辨率	10Lux		10Lux
X100档位	范围	20,000~200,000 Lux		20,000~50,000 Lux
	分辨率	100Lux		100Lux
尺烛光	范围	0~20,000 FC		——
	分辨率	1FC		——
准确度		±(5%n+5d)		±(5%n+5d)
操作环境		温度：0~50°C (32~122°F)		
		湿度：<80 %RH		
电源		4 节 7 号电池	4 节 7 号电池	1 节 9 号电池
尺寸	主机	140x72x34mm	196x72x35mm	108x72x23mm
	传感器	96x58x16mm	——	直径58mm
重量(含电池)		200g	200g	208g

常用的标准照度参考表

场所 \ Luxes	10000	5000	3000	2000	1500	1000	750	500	200	150	100	75	50	30	20
工厂			电子零件装配		印刷车间		生产线一般工作		包装	进出口过道		室内紧急楼梯、仓库、装卸			
办公室				打字制图		书记工作		会议室、餐厅、接待室		走廊楼梯		出口、仓库	室内、紧急楼梯		
家				缝纫		读书、学习		化妆	餐桌	娱乐活动		洗			
商店			橱窗、包装		电梯		指示牌		接待	过道、楼梯		室内			
医院	眼睛检查			手术室、紧急救护		诊断、餐厅			候诊室	病房、仓库		楼梯	紧急楼梯		
学校				制图、图书馆		教室		室内体育馆、会堂、洗涮				紧急楼梯			
餐厅				装饰窗		烹调、餐桌		进口、洗涮		走廊、楼梯					
理发、美容会客厅				吹风、美容剃须、化装											