

Smart 2000

Smart 2000 智慧移动电源

Smart 2000 智慧移动电源是一款内置锂电池的便携式交直流电源装置。2000W 大功率、重量轻、体积小是 Smart 2000 最显著的特点。相比发电机，它有着免保养、超静音、经济环保、体积小重量轻、操作方便等优势。



功能特点

电量显示

功率显示

时间显示

交流输出



AC
PureSineWave

220V 交流纯正正弦波

适用设备

电缆故障测试仪
1200W



电缆超低频耐压设备
800W



冲击钻
1500W



笔记本
45W



介质损耗测试仪
1300W



电缆振荡波局放
1100W



一匹空调
950W



冰箱
600W



技术规格:

| | |
|---------|---|
| 持续输出功率 | 2000W |
| 峰值功率 | 3000W |
| 输出电压 | AC 纯正弦波 220V/50HZ DC 24V10A USB5V/2A |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 电池型号 | 三星 18650, 3.7V2600mAh |
| 电池容量 | 24V, 91Ah |
| 电池类型 | 锂离子电芯 |
| 充电时间 | 6 ~7H |
| 锂电池寿命 | >1000Cycle 70% |
| 充电电压及电流 | DC 58.8V 10A 太阳能 72V AC 80~260V 10A(充电器) |
| 保护功能 | 过压、低压、过温、过载、交流短路保护 |
| LED 照明 | 60W*2 (选配) |
| 工作环境温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 产品尺寸 | L405*W250*H260(mm) |
| 外壳材质 | UL94-V0 ABS |
| 产品重量 | 20kg |